


Połączenie falownika Astraada SUN z siecią WIFI można przeprowadzić za pomocą telefonu lub laptopa. Jeśli używasz telefonu, funkcja „Dane komórkowe” musi być wyłączona.

1. Podłącz logger do falownika
2. Włącz WIFI w telefonie, połącz się z siecią „AP_*****”. Nazwa sieci to numer seryjny loggera. Wraz z hasłem znajdują się na naklejkach, z przodu loggera, oraz na opakowaniu.



Jeśli sieć się nie pojawia, należy przytrzymać przycisk loggera przez 1 sekundę.



3. W pasku adresu przeglądarki należy wpisać: **10.10.100.254** i zatwierdzić. Hasło i użytkownik to: **admin**

Status	- Inverter information
Wizard	Inverter serial number F12209002633
Quick Set	Firmware version (main) V2.42.29
Advanced	Firmware version (slave) V2.42.29
Upgrade	Inverter model ---
Restart	Rated power --- W
Reset	Current power --- W
	Yield today 0.0 kWh
	Total yield 0.0 kWh
	Alerts F00F02F14F15
	Last updated 0
	+ Device information
	+ Remote server information

4. W aplikacji wybieramy zakładkę „Wizard”
5. Wybierz z listy sieć, do której docelowo ma być podłączony falownik, następnie kliknij „Next”.

Please select your current wireless network:

Site Survey	SSID	BSSID	RSSI	Channel
<input checked="" type="radio"/>	Test	FA:5E:A0:97:92:49	100	7
<input type="radio"/>	era	0:42:68:3E:BC:D3	59	1

★Note: When RSSI of the selected WiFi network is lower than 15%, the connection may be unstable, please select other available network or shorten the distance between the device and router.

Refresh

Add wireless network manually:

Network name (SSID)
 (Note: case sensitive)

Encryption method

Encryption algorithm

Next



6. Wpisz hasło. Ewentualne problemy z logowaniem do sieci mogą wynikać z niepoprawnego hasła lub nazwy sieci. Nazwa oraz hasło **nie powinny zawierać znaków specjalnych oraz spacji**.

Please fill in the following information:

Password (8-64 bytes)
(Note: case sensitive)
 Show Password

Obtain an IP address automatically

IP address

Subnet mask

Gateway address

DNS server address

Back

Next

7. Klikamy dwukrotnie „Next”, wyświetli się informacja o zrestartowaniu systemu. Należy kliknąć „OK”.

Click OK, the settings will take effect and the system will restart immediately.

If you leave this interface without clicking OK, the settings will be ineffective.

Back

OK

8. Logger zasygnalizuje połączenie z routerem migającą co sekundę diodą „NET”, następnie dioda „NET” powinna świecić ciągle, co sygnalizuje połączenie z serwerem. Poniższa tabela pokazuje znaczenie diod loggera:

Dioda	Znaczenie	Opis stanu diody
	Komunikacja z routerem i serwerem	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wyłączona: Brak połączenia z routerem 2. Wolne miganie (Co 1 sek): Nawiązano połączenie z routerem 3. Włączona: Połączenie z serwerem nawiązane 4. Szybkie miganie (Co 100ms):
	Komunikacja z inwerterem	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wyłączona: Brak połączenia z inwerterem 2. Włączona: Połączenie loggera z inwerterem 3. Wolne miganie (Co 1 sek): Komunikacja z inwerterem
	Status loggera	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wyłączona: Praca nienormalna 2. Wolne miganie (Co 1 sek): Praca normalna 3. Szybkie miganie (Co 100ms): Przywracanie ustawień fabrycznych.

9. Po prawidłowym połączeniu loggera do sieci, należy dodać go do aplikacji Solarman, skanując kod QR znajdujący się na urządzeniu, lub jego opakowaniu. Kod może być przypisany tylko do jednego konta, dlatego należy używać docelowego konta Solarman do konfiguracji. Kod może zostać zrestartowany przez producenta.
10. Instrukcja obsługi aplikacji Solarman Business jest dostępna po zalogowaniu się, następnie należy wybrać opcję „Ja” → „Instrukcja obsługi” → → „Easiest to use” → „Plant Management”